

ご使用上の注意事項

無線 LAN AP-E201A(PK-WL022A)/ 無線 LAN AP-E201(PK-WL022)のご使用にあたり、下記の点にご注意の上、設定作業を行って頂きますようお願い致します。

特にご注意ください

- ・ファームウェア誤削除等の原因となるため、「強制リロード」実行時以外は、リセットスイッチを押下後、PK-WL022A/PK-WL022 が動作可能状態(電源 LED 緑色点灯)になるまで絶対にリロードスイッチを押さないでください。
- ・Windows XP SP2 をインストールした PC にて PK-WL022A/PK-WL022 の設定を行う場合は、以下の様に PC を設定の上作業を開始してください。
「コントロールパネル」-「セキュリティセンター」-「Windows ファイアウォール」を起動し、「例外」タブの「プログラムの追加」から、Scan Tool を例外プログラムとして設定する。
- ・セキュリティ問題発生の可能性を少なくするため、お客様が無線LANをご使用になる前に、スタートアップガイド、ユーザーガイドに従って、必ず無線LANのセキュリティに関する全ての設定を行ってください。

1. 本製品は、802.11a(5GHz 帯)、802.11b/g(2.4GHz 帯)の 2 周波数帯を同時に使用可能です。
 - ・同時に使用される場合は、必ず双方にセキュリティを施すようお願いいたします。
 - ・必要ない場合はいずれかの機能を停止させることも可能です。詳細はスタートアップガイドをご参照ください。
2. 「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless-A(B)」において、「Rekeying Interval」の設定可能範囲は、0、300～65535 秒です。
3. 「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless-A(B)」において、「VLAN ID」の設定可能範囲は、1～4094、-1 は untagged です。
4. 「Configure」-「Network」-「DHCP Server」にて設定する「IP Pool Table」において、「Default Lease」、および「Maximum Lease」の設定可能範囲は、3600～86400 秒です。
5. 「Configure」-「Interfaces」-「Wireless-A(B)」、及び「Configure」-「SSID/VLAN/Security」-「Wireless-A(B)」において、同一の SSID は設定しないでください。同一の SSID を設定した場合、VLAN 機能の動作保証を致しかねます。
6. 文字列を入力する項目には、「"」(ダブルクォーテーション)、「'」(シングルクォーテーション)、「\」(バックスラッシュ)を使用しないでください。
7. 「Configure」-「Network」-「DHCP Server」にて設定する IP Pool Table に 1 件も登録が無い状態で config ファイルを保存し、その config ファイルを他のアクセスポイントへアップロードする場合は、アップロードを行う前にアップロード対象アクセスポイントの IP Pool Table 登録情報を全て削除し、再起動させてからアップロードを行ってください。
8. 「Configure」-「Network」-「DHCP RA」において、「Enable DHCP Relay Agent」を有効にする場合、「Configure」-「Network」-「DHCP Server」の「IP Pool Table」を全て削除してください。
9. HTTP/HTTPS経路にてIPアドレス設定をDynamicからStaticに変更する場合、変更後一度リブートを行ってから、サブネットマスクの設定を行ってください。サブネットマスクが設定に反映されない場合があります。
10. VLAN毎にセキュリティ設定を行う際、各VLANにWEPキーやWPA-PSK/802.11i-PSKを使用する場合は、それぞれ完全に異なるキーを設定してください。上位ビットが同一となるようなキーは設定しないでください。
11. 本製品の設定をWebブラウザにて行う場合は、Microsoft® Internet Explorer6.0(SP1)以上をご使用ください。他のWebブラウザによる動作保証は致しかねます。
12. 次の機能はサポート対象外とします。 【対象外機能】 QoS、SNMPv3、Mesh

無線 LAN AP-E201A(PK-WL022A)/ 無線 LAN AP-E201(PK-WL022)のファームウェアは、随時改善しております。最新版ファームウェアは下記 Web ページにて提供予定ですので、常に最新版をダウンロードの上、ご使用いただくことをお勧めいたします。

NEC インフロンティア株式会社 無線 LAN 商品 Web ページ
<http://www.necinfrontia.co.jp/products/wlan/jp/>

NEC インフロンティア株式会社 無線 LAN 商品窓口
Mail:wlan@nec-i.jp.nec.com